

Thuraya SO-2510 Firmware Upgrade Guide



Version 1.1 21 February 2010

Thuraya SO-2510 Firmware Upgrade Guide

Pagina | 1

Universat Italia Services Srl Viale Luca Gaurico, 9/11 (3rd floor) – 00143 Roma – Italy - C.F./P.lva 10191231009 Tel.: +39 06 5814292 - Fax: +39 06 54834000 – info@universatitalia.it – www.universatitalia.it



STEP 1 – Attività preliminare

- Verifica dell'attuale versione firmware installata sul telefono Thuraya SO-2510:

Menù > Sicurezza > Versione s/w (oppure accesso rapido: Menù > tasto 9 > tasto 8)

- Qualora risulti una versione precedente, sarà necessario effettuare l'aggiornamento all'ultima release firmware SO_V6.8
- Per poter operare l'aggiornamento sarà necessario disporre dei seguenti componenti:
 - ✓ USB cable (SO 2510 to PC/laptop)
 - ✓ Software/Driver for THURAYA_SO-2510 satellite portable phone
 - ✓ New <u>firmware release SO_V6.8 (Link)</u>, scaricandolo e salvandolo in una cartella.

STEP 2 – Installazione Drivers/Software

- a) Scaricare e installare sul PC/laptop Windows il software THURAYA_SO-2510(Link);
- b) Avviare il portatile satellitare Thuraya SO-2510, quindi connetterlo al PC/laptop mediante il proprio cavo USB:
 - il PC/laptop ricercherà e troverà il nuovo hardware "Thuraya SO-2510 USB Composit Device", quindi seguire le indicazioni fornite dal PC/laptop, confermando l'installazione automatica.
 - Al termine dell'installazione di cui sopra, il PC/laptop riproporrà una nuova finestra per l'installazione di un nuovo hardware "Thuraya SO-2510 Modem", per il quale si dovrà selezionare ed avviare l'installazione automatica, seguendo le istruzioni fino al completamento dell'installazione.

Verifica della corretta installazione:

 Per verificare che l'installazione sia avvenuta con successo, Aprire la cartella "Pannello di Controllo" di Windows, quindi selezionare l'icona di "Sistema", quindi selezionare la finestra "Hardware" e "Gestione periferiche" in essa presente. Nella finestra di "Gestione Periferiche", selezionare "Modem", verificando che sia presente la voce "Thuraya SO-2510 Modem"

677-FALERNO	
🕂 📑 Computer	
😧 🧐 Controller audio, video e giochi	
🛨 🚍 Controller disco floppy	
📧 🕞 Controller IDE ATA/ATAPI	
🛨 🙀 Controller USB (Universal serial bus)	
+ 🕮 Human Interface Device (HID)	
E Modern	
b Thuraya SO-2510 USB Modem	
+ 🕥 Mouse e altre periferiche di puntamento	
+ 🥪 Periferiche di imaging	
🛨 😼 Periferiche di sistema	
+ J Porte (COM e LPT)	
🛨 🐲 Processori	
主 🕮 Schede di rete	
포 🧼 Schede multifunzionali	
主 🔮 Schede video	
🖭 😼 Schermi	
+ 🧼 Tastiere	
😥 🥪 Unità disco	
😟 🤐 Unità DVD/CD-ROM	

Thuraya SO-2510 Firmware Upgrade Guide



STEP 3 – Aggiornamento Firmware

- Fare click sull'icona Thuraya_SO2510 Upgrader;
- Qui selezionare "Open", quindi richiamare la versione firmware V6.8 precedentemente scaricato (e che abbiamo suggerito di salvare in una cartella);

e\S0_v6.8\S0_V6.8_ML_20090421_143005.bin	Open Upgrade
	10

- Un messaggio confermerà il buon fine dell'aggiornamento firmware quando completato.

Thuraya SO-2510 documentation

- Thuraya SO-2510 User Manual EN
- Thuraya_SO-2510_User Manual_IT
- <u>Thuraya SO-2510_Software</u>
- Thuraya SO-2510 irmware release SO V6.8

Thuraya SO-2510 Firmware Upgrade Guide

Pagina |3